

Funk-Zubehör Multi-Bit

Multi-Bit ist ein bewährtes und sehr sicheres Funksystem, das Marantec für die Steuerung von Antrieben entwickelt hat. Die Signale von den Handsendern, Codetastern und Co. an den Antrieb werden zuverlässig über eine 48-Bit-Verschlüsselung übertragen.


Durch die Verwendung von insgesamt rund 70 Millionen unterschiedlichen Übertragungs-Codes ist eine besondere Sicherheit gewährleistet – jeder Antrieb verwendet einen anderen Code. Geht beispielsweise ein Handsender verloren, kann für alle anderen Geräte problemlos ein neuer Code programmiert werden. So verliert der verlorene Handsender seine Funktion, falls ihn ein Fremder findet.

Multi-Bit ist ein unidirektionales Funksystem, das heißt, dass die Kommunikation nur in eine Richtung geht: Der Handsender sendet einen Befehl, der Antrieb führt ihn aus und öffnet beispielsweise das Tor.



Sie wollen Ihr eigenes Labeling auf unserem Funk-Zubehör?

Fast alle der nachfolgenden Produkte stehen auf Anfrage auch als neutrale Variante oder mit Ihrem ganz eigenen Labeling zur Verfügung.



Multi-Bit Handsender



Multi-Bit Drucktaster



Multi-Bit Codetaster



Multi-Bit Universalsender



Multi-Bit Modulantennen



Multi-Bit
Universalempfänger

Multi-Bit Handsender



Digital 382



Digital 382 (MFZ)

Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RT52 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
122419	Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
160380	Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	
160387	Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	
160394	Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	
122421	Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
123539	Digital 382 (MFZ) 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Digital 382	Digital 382 (MFZ)
Anzahl frei programmierbarer Tasten	2	
Batterietyp	CR2032 3 V	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Farbe	RAL 7011; RAL 7016	RAL 7011; RAL 5018
Maße (BxHxT)[mm]	39x86x12	

Multi-Bit Handsender



Digital 384



Digital 384 (MFZ)

Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RT52 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZÖvitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
122459	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
160381	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	
160388	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	
160395	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	
122461	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
123547	Digital 384 (MFZ) 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	

Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Digital 384	Digital 384 (MFZ)
Anzahl frei programmierbarer Tasten	4	
Batterietyp	CR2032 3 V	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Farbe	RAL 7011; RAL 7016	RAL 7011; RAL 5018
Maße (BxHxT)[mm]	39x86x12	

Multi-Bit Handsender



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
165103	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
168171	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	
168172	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	
168173	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	
165099	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Digital 392	
Anzahl frei programmierbarer Tasten	2	
Batterietyp	CR2032 3 V	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Farbe	RAL 7011; RAL 7016	RAL 7011
Maße (BxHxT)[mm]	39x54x14	

Multi-Bit Handsender



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
80474	Digital 323 3-Kanal Kfz-Sender, 12 V, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
81788	Digital 323 3-Kanal Kfz-Sender, 12 V, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 3 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Wartungsfreie Versorgung über 12 V Kfz-Steckdose
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Digital 323	
Anzahl frei programmierbarer Tasten	3	
Batterietyp	ohne	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Farbe	RAL 7011; RAL 7016	
Maße (BxHxT)[mm]	37x37x64	

Multi-Bit Handsender



Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RT29 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
82499	Digital 306 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
82501	Digital 306 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
85060	Digital 306 (MFZ) 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	

Merkmale

- 10 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Digital 306		Digital 306 (MFZ)
Anzahl frei programmierbarer Tasten	10		
Batterietyp	CR2032 3 V		
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz	
Funktechnologie	Multi-Bit		
Funkcodierung	Marantec		MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional		
Farbe	RAL 7011; RAL 7016	RAL 7011	RAL 7011; RAL 7016
Maße (BxHxT)[mm]	38x110x14		

Multi-Bit Handsender



Digital 317



Digital 318

Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RT31 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
88990	Digital 317 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
88734	Digital 317 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
89148	Digital 317 (MFZ) 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	
89214	Digital 318 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
89000	Digital 318 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
89151	Digital 318 (MFZ) 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	

Merkmale

Digital 317

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und Drücken der Entertaste (IMPULS)
- Anzeige durch LC-Display
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Digital 318

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und drücken einer Richtungstaste (AUF/STOP/ZU)
- Anzeige durch LC-Display
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	88990	88734	89148	89214	89000	89151
Anzahl frei programmierbarer Tasten	999					
Batterietyp	CR2032, 3 V					
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz		868 MHz	433 MHz	
Funktechnologie	Multi-Bit					
Funkcodierung	Marantec		MFZ	Marantec		MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional					
Farbe	LY7P (Titangrau metallic)					
Maße (BxHxT) [mm]	60x150x22					

Zubehör Handsender

Wandhalter



Wandhalter Mini

für Mini-Handsender Digital 564,
663, 382 und 384, 5 Stück

Für Digital 564, 663, 382 und 384

140224



Wandhalter Multi

für Multi-Handsender Digital 517,
518, 317 und 318

Für Digital 517, 518, 317 und 318

72819

www.berkau-online-shop.de

Multi-Bit Drucktaster



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
161310	Command 133 2-Kanal Funk-Innendrucktaster, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Technische Daten

	Command 133
Anzahl frei programmierbarer Tasten	2
Batterietyp	CR2032 3 V
Kanäle	2
Funkfrequenz	868 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit
Funkcodierung	Marantec
Kommunikationsrichtung	unidirektional
Schutzart	IP20
Farbe	RAL 9005
Maße (BxHxT)[mm]	80x80x25

Multi-Bit Codetaster



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
72873	Command 222 4-Kanal Funk-Codetaster für 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN und einer Licht-Taste, vandalismussicher, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
75167	Command 222 4-Kanal Funk-Codetaster für 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN und einer Licht-Taste, vandalismussicher, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 wechselbare Master-PIN zur Verwaltung
- 1 Taste zur Abfrage der Torposition
- Metalltasten und Sicherheitsschraube schützen vor Vandalismus

Technische Daten

	Command 222	
Anzahl dauerhafter PIN-Codes	1	
Anzahl temporärer PIN-Codes	3	
Batterietyp	Block 9 V	
Kanäle	4	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Schutzart	IP65	
Farbe	RAL 9006	
Maße (BxHxT)[mm]	60x142x30	

Multi-Bit Codetaster



Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RTC02 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
69533	Command 231 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
69534	Command 231 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
71146	Command 231 (MFZ) 4-Kanal Funk-Codetaster für 3+1 PIN mit Licht-Taste und Schutzdeckel, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 Funktionstaste zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Klappdeckel schützt das Tastenfeld vor Verschmutzung

Technische Daten

	Command 231	Command 231 (MFZ)
Anzahl dauerhafter PIN-Codes	3	
Anzahl temporärer PIN-Codes	1	
Batterietyp	CR2032, 3 V	
Kanäle	4	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Schutzart	IP54	
Farbe	LY7P (Titangrau metallic)	
Maße (BxHxT) [mm]	70x198x48	
Maße (BxHmin./Hmax.xT) [mm]	70x110/198x48	

Zubehör Codetaster

Steckschloss Command 231



Steckschloss

mit 2 Schlüsseln zur Sicherung des
Schutzdeckels für Command 231

Für Command 231

97908

Multi-Bit Universalsender



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
70028	Command 132 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
70710	Command 132 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 4 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von z. B. Tastern – verkabelte Taster werden so zu Funktastern

Technische Daten

	Command 132	
Batterietyp	CR2032, 3 V	
Eingänge	4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)	
Kanäle	4	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Schutzart	IP20	
Maße (BxHxT) [mm]	36x30x10	

Multi-Bit Modulantennen



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
101966	Digital 168 Modulantenne mit 200 Speicherplätzen, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
102049	Digital 168 Modulantenne mit 200 Speicherplätzen, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Verwendungsbereich

Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52, VTA und CS 255 AC

Merkmale

- IMPULS-Funktion
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

	Digital 168	
Betriebsspannung [V]	5 V-DC	
Nennstrom [A]	0,002	
Kanäle	1	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Schutzart	IP00	
Maße (BxHxT) [mm]	23x7.7x48.4	

Multi-Bit Modulantennen



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
102053	Digital 179 Modulantenne mit 200 Speicherplätzen und Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
102051	Digital 179 Modulantenne mit 200 Speicherplätzen und Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Verwendungsbereich

Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52, VTA und CS 255 AC

Merkmale

Digital 179

- IMPULS-Funktion
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße


Magnetfuß-Antenne

- Montage der wetterfesten Antenne mittels magnetischem Fuß am Gehäuse oder Tor oder durch Verschraubung mittels beiliegendem Wandhalter

Technische Daten

	Digital 179	Magnetfuß-Antenne
Betriebsspannung [V]	5 V-DC	
Nennstrom [A]	0,002	
Kanäle	1	
Funkfrequenz	868 MHz	
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Schutzart	IP00	IP65
Maße (BxHxT) [mm]	23x7.7x48.4	27x95x27

Multi-Bit Modulempfänger



Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RR11 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
90664	Digital CS 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
90667	Digital CS 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
76614	Digital CS (MFZ) 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung	
160307	Digital CS 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen und 1 Open-Collector-Ausgang, 24 V, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, mit 0,3 m Kabel	
160306	Digital CS 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen und 1 Open-Collector-Ausgang, 24 V, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, mit 0,3 m Kabel	
150537	Digital CS DIP 1-Kanal Modulempfänger mit 15 Speicherplätzen, unidirektional, 433 MHz universal für Aeterna, Ansonic, Dickert, Dorma, Nice und SMD	

Merkmale

- IMPULS-Funktion
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

	90664	90667	76614	160307	160306	150537
Anschlussart	steckbar					
Betriebsspannung [V]	12-24 V-DC					
Nennstrom [A]	0,012					
Ausgänge	1 Open-Collector-Ausgang (PNP)					
Kontaktbelastung (max.)	24 V-DC/0,1 A					
Schnittstellen	PNP					
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz		868 MHz	433 MHz	
Funktechnologie	Multi-Bit					
Funkcodierung	Marantec		MFZ	Marantec		Diverse
Kommunikationsrichtung	unidirektional					
Anzahl Speicherplätze	15					
Schutzart	IP00					
Maße (R×H×T) [mm]	37×53×13					44×70×18

Multi-Bit Universalempfänger



Digital 339.2



Digital 340.2

Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
104962	Digital 339.2 1-Kanal Universalempfänger mit einem Relais, IP20, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
104958	Digital 339.2 1-Kanal Universalempfänger mit einem Relais, IP20, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
104963	Digital 340.2 1-Kanal Universalempfänger mit einem Relais, IP65, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
104959	Digital 340.2 1-Kanal Universalempfänger mit einem Relais, IP65, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zum Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion je Kanal separat einstellbar
- Anschluss mit konventioneller Verkabelung für externe Taster zum direkten Schalten jedes Relais
- Kompakte Baugröße

Digital 340.2

- Witterungsresistentes Gehäuse

Technische Daten

	Digital 339.2		Digital 340.2	
Betriebsspannung [V]	12-24 V-AC; 12-24 V-DC			
Eingänge	1 Eingang für potentialfreie Taster (NO)		1 Eingang für potentialfreie Taster (NO)	
Ausgänge	1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)			
Kontaktart	1 CO			
Kontaktbelastung (max.)	24 V-AC/1 A/24 VA; 30 V-DC/1 A/30 W			
Kanäle	1			
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit			
Funkcodierung	Marantec			
Kommunikationsrichtung	unidirektional			
Anzahl Speicherplätze	1			
Schutzart	IP20		IP65	
Maße (BxHxT) [mm]	70x64x35		70x113x35	

Multi-Bit Universalempfänger



Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RCL03 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
104964	Digital 343.2 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP20, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
104960	Digital 343.2 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP20, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
74527	Digital 343.2 (MFZ) 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP20, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung	

Merkmale

- 2 Kanäle zur freien Belegung
- 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion je Kanal separat einstellbar
- Anschluss mit konventioneller Verkabelung für externe Taster zum direkten Schalten jedes Relais
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

	Digital 343.2	Digital 343.2 (MFZ)
Betriebsspannung [V]	12-24 V-AC; 12-24 V-DC	
Eingänge	2 Eingänge für potentialfreie Taster (NO)	
Ausgänge	2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)	
Kontaktart	2 CO	
Kontaktbelastung (max.)	24 V-AC/1 A/24 VA; 30 V-DC/1 A/30 W	
Kanäle	2	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Anzahl Speicherplätze	2	
Schutzart	IP20	
Maße (BxHxT) [mm]	70x64x35	

Multi-Bit Universalempfänger



Artikel



Die folgende Baureihe war vorher auch unter dem Namen RCL04 bekannt.

Im Zuge der Zusammenlegung unserer Marken MFZovitor und Marantec haben wir uns für eine einheitliche Namensgebung bei identischen Produkten entschieden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
104966	Digital 344.2 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP65, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	
104961	Digital 344.2 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP65, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit	
77194	Digital 344.2 (MFZ) 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 24 V, IP65, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung	

Merkmale

- 2 Kanäle zur freien Belegung
- 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion je Kanal separat einstellbar
- Anschluss mit konventioneller Verkabelung für externe Taster zum direkten Schalten jedes Relais
- Witterungsresistentes Gehäuse

Technische Daten

	Digital 344.2	Digital 344.2 (MFZ)
Betriebsspannung [V]	12-24 V-AC; 12-24 V-DC	
Eingänge	2 Eingänge für potentialfreie Taster (NO)	
Ausgänge	2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)	
Kontaktart	2 CO	
Kontaktbelastung (max.)	24 V-AC/1 A/24 VA; 30 V-DC/1 A/30 W	
Kanäle	2	
Funkfrequenz	868 MHz	433 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit	
Funkcodierung	Marantec	MFZ
Kommunikationsrichtung	unidirektional	
Anzahl Speicherplätze	2	
Schutzart	IP65	
Maße (BxHxT) [mm]	70x113x35	

Multi-Bit Universalempfänger



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
65654	Digital 361 1-Kanal Unterputzempfänger mit einem potentialbehafteten Relais, 230 V, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit	

Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialbehafteter Relaiskontakt zum direkten Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Außenleuchte
- EIN/AUS-Funktion
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

	Digital 361
Betriebsspannung [V]	230 V/1~
Ausgänge	1 potentialbehafteter Relaiskontakt (NO)
Kontaktart	1 NO
Kontaktbelastung (max.)	230 V/6 A/1.380 VA
Kanäle	1
Funkfrequenz	868 MHz
Funktechnologie	Multi-Bit
Funkcodierung	Marantec
Kommunikationsrichtung	unidirektional
Anzahl Speicherplätze	1
Schutzart	IP40
Maße (BxHxT) [mm]	45x45x25